



**Fiche technique: 1102-DU-02.FX.54.60**
**EDIZIOdue colore**

Prise à bande large 5-2000 MHz


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-02.FX.54.60

**E-NR:** 935 352 950

**EAN:** 7613175294643



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise d'arrivée - Atténuation 4 dB - Hauteur 54 mm - FX.54 - noir - IP20

**version:**

prise d'arrivée

<b>nombre de sorties:</b>	2
<b>atténuation de raccordement à 860 MHz:</b>	4 dB
<b>approprié pour modem câble:</b>	Oui
<b>apte à alimentation à distance:</b>	Non
<b>atténuation de raccordement à 2150 MHz:</b>	5.2 dB

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom	1102-DU-02.BSE 935 356 790

**Fiche technique: 1102-DU-02.FX.54.60**



Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - 920-1102.F.60  
Sans cadre de recouvrement - F - noir 378 020 950



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir 901.FX.54.60  
283 905 950