

Fiche technique: 3406.4.S.W.FX.54.65
EDIZIOdue colore
Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B

couleur:

- | | | |
|---|---|--|
|  crema |  coffee |  noir |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|---|--|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|--|---|

Feller-NR: 3406.4.S.W.FX.54.65

E-NR: 333 391 030

EAN: 7613175382678

Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.65

377 501 030



1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris clair





915-3400.4.S1.FMI.65

377 470 030

Fiche technique: 3406.4.S.W.FX.54.65

	1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 - gris clair	915-3400.4.S2.FMI.65 377 480 030
	1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 3 - gris clair	915-3400.4.S3.FMI.65 377 490 030
	1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 4 - gris clair	915-3400.4.S4.FMI.65 377 500 030
	Set de recouvrement variateur Wisier 1 canall scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair	920-3406.4.S.F.65 333 906 030

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaquette de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wisier - BSE	3406.B.BSE 333 366 780
	Commande variateur Wisier 1 canall scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de ...	926-3406.4.S.W.B.F.65 333 976 030
	Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair	901.FX.54.65 283 905 030