


Fiche technique: 3407.4.W.FX.54.57

## EDIZIOdue colore

### Variateur universel LED Wiser 2 canaux WLAN Gen.B



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3407.4.W.FX.54.57

**E-NR:** 333 411 890

**EAN:** 7613175374482

Variateur universel LED Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - 2 sorties graduables, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - 2 circuits gradateurs séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

#### Accessoires:



##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - coffee

920-3407.4.F.57

333 916 890

1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - coffee





915-3400.4.I.FMI.57

377 390 890

**Fiche technique: 3407.4.W.FX.54.57**

	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - coffee	915-3400.4.PLUS.FMI.57 377 460 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - coffee	915-3400.4.MIN.FMI.57 377 410 890
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - coffee	915-3400.4.O.FMI.57 377 450 890

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3407.B.BSE 333 406 780
	Commande variateur Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de tempér...	926-3407.4.W.B.F.57 333 986 890
	Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890