



EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3407.4.W.FX.54.61

E-NR: 333 411 000

EAN: 7613175383866

Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR





Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti 920-3407.4.F.61
 - Senza telaio di copertura - F - bianco 333 916 000







1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco 915-3400.4.I.FMI.61
 377 390 000



Scheda dati: 3407.4.W.FX.54.61

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.FMI.61 377 460 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.FMI.61 377 410 000
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.FMI.61 377 450 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3407.B.BSE 333 406 780
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000
	Comando variatore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...	926-3407.4.W.B.F.61 333 986 000