

Scheda dati: 3407.4.W.QX.54.61

## STANDARDdue

### Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B



**colore:**

 nero

 bianco

**Esecuzione:**

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3407.4.W.QX.54.61

**E-NR:** 333 411 100

**EAN:** 7613175375519

Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>senza alogeni:</b>                  | Sì                             |
| <b>applicazione:</b>                   | controllo di utenze elettriche |
| <b>qualità del materiale:</b>          | Duroplast                      |
| <b>numero di punti di azionamento:</b> | 4                              |
| <b>materiale:</b>                      | materiale sintetico            |
| <b>numero di tasti:</b>                | 4                              |
| <b>con indicatore a LED:</b>           | Sì                             |

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



## Scheda dati: 3407.4.W.QX.54.61

|                                                                                   |                                                                                                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco                                                                             | 915-3400.4.O.QMI.61<br>377 450 100    |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco                                                                             | 915-3400.4.PLUS.QMI.61<br>377 460 100 |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco                                                                              | 915-3400.4.I.QMI.61<br>377 390 100    |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura<br>variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio<br>di copertura - bianco | 920-3407.4.Q.A.61<br>388 160 100      |

### Scomposizione:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                                                                    | Feller-Nr / E-NR                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per<br>1 apparecchio - FX.54                                                                           | 912.FX.54<br>283 915 000           |
|  | Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2<br>canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC -<br>Funzionale con comando Wiser - BSE                | 3407.B.BSE<br>333 406 780          |
|  | Comando variatore Wiser 2 canali WLAN Gen.B<br>- Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e<br>tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur... | 926-3407.4.W.B.Q.61<br>333 986 100 |
|  | Coperchio per apparecchi QX - Per 1<br>apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50<br>mm - Senza cornice plastica (da comandare<br>separatamente)...  | 901.QX.54.61<br>283 011 100        |