

## EDIZI Due colore

### Interruttore Illuminato Con lente laterale


**colore:**
 bianco

**Esecuzione:**
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 7563.KS.FX.39.61.44

**E-NR:** 302 738 003

**EAN:** 7613175195315

Interruttore - Illuminato - Con lente laterale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED rosso 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Altezza 44 mm - FX.39 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

**tensione nominale:** 230 V

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**tipo di comando:** bascula/tasto

**senza alogenri:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a innesto

**illuminazione:** sì

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** deviatore

**numero di bascule di azionamento:** 1

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale  
 920-7560.F.SL.61  
 - Senza telaio di copertura - F - ...  
 378 412 000

**Scheda dati: 7563.KS.FX.39.61.44**

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA 688.230V.LED.10  
209 950 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30  
209 952 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40  
209 953 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70  
209 957 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80  
209 955 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED 630.BZ  
209 878 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.10  
209 980 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.30  
209 982 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.40  
209 983 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.70  
209 987 000

**Scheda dati: 7563.KS.FX.39.61.44**


Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80  
 - Con LED verde 1,0 mA 209 985 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
 e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1, ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40  
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000  
 rosso



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80  
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000  
 verde



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.61  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - bianco 283 900 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.61  
 apparecchio - FX - bianco 283 904 000

**Scheda dati: 7563.KS.FX.39.61.44****Scomposizione:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39  
283 914 000



Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 7563.KS.BSE.44  
3/1 L - Con LED rosso 1,0 mA - Illuminazione 328 335 003  
d'orientamento o di controllo - BS...



Set di copertura - Per interruttore e pulsante 920-7560.F.SL.61  
illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale 378 412 000  
- Senza telaio di copertura - F - ...



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.61  
apparecchio - FX - bianco 283 904 000