

## EDIZIOdue colore

### Interruttore Illuminato Con lente laterale



**colore:**

bianco

**Esecuzione:**

F

FMI

FX.39

FX.54

**Feller-NR:** 7563.KS.FX.39.61.74

**E-NR:** 302 738 000

**EAN:** 7613175195322

Interruttore - Illuminato - Con lente laterale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED blu 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Altezza 44 mm - FX.39 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

|   |  |
|---|--|
| <b>tensione nominale:</b>                   | 230 V                                    |
| <b>modo di montaggio:</b>                   | apparente                                |
| <b>composizione:</b>                        | elemento base con alloggiamento completo |
| <b>tipo di comando:</b>                     | bascula/tasto                            |
| <b>senza alogeni:</b>                       | Sì                                       |
| <b>tipo di collegamento:</b>                | morsetto a innesto                       |
| <b>illuminazione:</b>                       | sì                                       |
| <b>protezione della superficie:</b>         | non trattato                             |
| <b>corrente nominale:</b>                   | 16 A                                     |
| <b>qualità del materiale:</b>               | materiale termoplastico                  |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                                     |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico                      |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio a vite                         |
| <b>tipo di circuito:</b>                    | deviatore                                |
| <b>numero di bascule di azionamento:</b>    | 1  |
| <b>interruttore a tasto:</b>                | No                                       |
| <b>resistenza agli urti:</b>                | -  |

**Accessorio:**













**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**











Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale - Senza telaio di copertura - F - ...

920-7560.F.SL.61  
378 412 000





**Scheda dati: 7563.KS.FX.39.61.74**

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA    | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED  | 630.BZ<br>209 878 000             |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA  | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA  | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA   | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA   | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |

**Scheda dati: 7563.KS.FX.39.61.74**

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|     | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante<br>- Con LED verde 1,0 mA  | 640.BZ.230V.LED.80<br>209 985 000 |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900    |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900    |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -<br>Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso -<br>rosso                                       | 688.12-48V.LED.40<br>209 933 000  |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -<br>Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde -<br>verde                                       | 688.12-48V.LED.80<br>209 935 000  |
|   | Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi<br>FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - bianco   | 985.FX.39.61<br>283 900 000       |
|   | Coperchio per apparecchi FX - Per 1<br>apparecchio - FX - bianco  | 901.FX.39.61<br>283 904 000       |

**Scomposizione:**

|   | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|---|--|---------------------------------|
|   | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39   | 912.FX.39<br>283 914 000        |
|   | Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED blu 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - BSE ...  | 7563.KS.BSE.74<br>328 335 000   |
|   | Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale - Senza telaio di copertura - F - ... | 920-7560.F.SL.61<br>378 412 000 |
|  | Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - bianco  | 901.FX.39.61<br>283 904 000     |