

Scheda dati: 7563.KS.FX.54.L.57.34

EDIZI Due colore

Interruttore Illuminato Con lente frontale



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

FX.54

Feller-NR: 7563.KS.FX.54.L.57.34

E-NR:

EAN: 7611386592398

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogenri: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: sì

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: deviatore

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per interruttore e pulsante
illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale
- Senza telaio di copertura - F - ...

Feller-Nr / E-NR

920-7560.F.FL.57
378 411 890

Scheda dati: 7563.KS.FX.54.L.57.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

Scheda dati: 7563.KS.FX.54.L.57.34


Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80
 - Con LED verde 1,0 mA 209 985 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900
 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900
 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900
 e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1, ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900
 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000
 rosso



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000
 verde



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.57
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee 283 901 890



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
 283 905 890

Scheda dati: 7563.KS.FX.54.L.57.34**Scomposizione:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - B...



Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza telaio di copertura - F - ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57
283 905 890