

EDIZIOdue colore

Interruttore Illuminato Con lente laterale



colore:

bianco

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

FX.54

Feller-NR: 7563.LS.FX.54.61.34

E-NR: 302 737 002

EAN: 7613175180441

Interruttore - Illuminato - Con lente laterale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| tensione nominale: | 230 V |
| modo di montaggio: | apparente |
| composizione: | elemento base con alloggiamento completo |
| tipo di comando: | bascula/tasto |
| senza alogeni: | Sì |
| tipo di collegamento: | morsetto a innesto |
| illuminazione: | sì |
| protezione della superficie: | non trattato |
| corrente nominale: | 16 A |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20 |
| materiale: | materiale sintetico |
| tipo di fissaggio: | fissaggio a vite |
| tipo di circuito: | deviatore |
| numero di bascule di azionamento: | 1 |
| interruttore a tasto: | No |
| resistenza agli urti: | - |

Accessorio:













Name / Kategorie

Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale - Senza telaio di copertura - F - ...











Feller-Nr / E-NR

920-7560.F.SL.61
378 412 000





Scheda dati: 7563.LS.FX.54.61.34

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA | 688.230V.LED.10 209 950 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30 209 952 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA | 688.230V.LED.40 209 953 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA | 688.230V.LED.70 209 957 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA | 688.230V.LED.80 209 955 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED | 630.BZ 209 878 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.10 209 980 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.30 209 982 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.40 209 983 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.70 209 987 000 |

Scheda dati: 7563.LS.FX.54.61.34

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.80 209 985 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... | 689.230V.LED.10 209 950 900 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... | 689.230V.LED.30 209 952 900 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ... | 689.230V.LED.40 209 953 900 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... | 689.230V.LED.70 209 957 900 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ... | 689.230V.LED.80 209 955 900 |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso | 688.12-48V.LED.40 209 933 000 |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde | 688.12-48V.LED.80 209 935 000 |
|  | Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco | 985.FX.54.61 283 901 000 |
|  | Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco | 901.FX.54.61 283 905 000 |

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 | 912.FX.54 283 915 000 |
|  | Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - BSE - incolore | 7563.LS.BSE.34 327 335 002 |
|  | Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco | 901.FX.54.61 283 905 000 |
|  | Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale - Senza telaio di copertura - F - ... | 920-7560.F.SL.61 378 412 000 |