

## EDIZIOdue colore

### Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                                |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F     | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 |                              |                                |

**Feller-NR:** 7566.KS.FX.54.L.65.34

**E-NR:** 302 679 032

**EAN:** 7613175188652

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

**tension nominale:** 230 V

**mode de montage:** apparent

**assemblage:** élément de base avec boîtier complet

**type de commande:** bascule/touche

**sans halogène:** Oui

**mode de raccordement:** borne à fiches

**éclairage:** oui

**protection superficielle:** non-traité

**courant assigné:** 16 A

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation à vis

**type de couplage:** interrupteur va et vient

**nombre de boutons à bascule:** 1

**touche à effleurement:** Non

**résistance aux chocs:** -

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

- |   |                  |
|---|------------------|
| Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ... | 920-7560.F.FL.65 |
|   | 378 411 030      |



**Fiche technique: 7566.KS.FX.54.L.65.34**

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

**Fiche technique: 7566.KS.FX.54.L.65.34**


Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.80  
209 985 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 209 950 900



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 209 952 900



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 209 953 900



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 209 957 900



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 209 955 900



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 688.12-48V.LED.40  
LED 12-48 V rouge - rouge 209 933 000



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 688.12-48V.LED.80  
LED 12-48 V vert - vert 209 935 000



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.65  
Pour 1 appareil - FX.54 - gris clair 283 901 030



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65  
283 905 030

**Fiche technique: 7566.KS.FX.54.L.65.34****Décomposition:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.54  
Pour 1 appareil - FX.54 283 915 000



Interrupteur à poussoir - Lumineux - 7566.KS.BSE.34  
Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA 328 625 002  
- Éclairage d'orientation ou de contrôle - BSE ...



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65  
283 905 030



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7560.F.FL.65  
poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 378 411 030  
1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...