

## **EDIZIOdue** colore

## Interruttore Illuminato Con lente frontale



Feller-NR: 7569.KS.FX.54.L.57.34

E-NR:

**EAN:** 7611386595061

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V modo di montaggio: apparente composizione: elemento base con alloggiamento completo tipo di comando: bascula/tasto senza alogeni: Sì tipo di collegamento: morsetto a innesto illuminazione: sì protezione della superfice: non trattato corrente nominale: 16 A qualità del materiale: materiale termoplastico adatto per grado di protezione (IP): IP20 materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio a vite tipo di circuito: deviatore numero di bascule di azionamento: 1 interruttore a tasto: No resistenza agli urti:

#### Accessorio:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale

920-7560.F.FL.57 378 411 890

- Senza telaio di copertura - F - ...



{	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
==	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
==	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000



	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),	689.230V.LED.10 209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),	689.230V.LED.30 209 952 900
E = #	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10),	689.230V.LED.40 209 953 900
F==	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10),	689.230V.LED.80 209 955 900
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee	985.FX.54.57 283 901 890



### Scomposizione:

### Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

#### Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - B...

7569.KS.BSE.34

328 435 002



Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza telaio di copertura - F - ...

920-7560.F.FL.57 378 411 890



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57 283 905 890