

## EDIZIO due colore

Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale


**couleur:**


crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

**Assortiment:**


F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 87063.KS.FX.54.K.L.57.34

**E-NR:**
**EAN:** 7611386553047

Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Inverseur - 3/1 L - Avec Shutter - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle - Hauteur 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

**tension nominale:** 250 V

**mode de montage:** apparent

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 10 A

**nombre de prises:** 1

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**type de commutateur:** interrupteur va et vient

**type de prise:** norme suisse type 13

**sens de montage:** horizontal

**avec éclairage:** Oui

**courant nominal prise:** 10 A

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Set de recouvrement - Pour petite combinaison

920-87060.F.FL.K.57

type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -

378 481 890

Avec lentille frontale - Avec Shutter - ...



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à

688.230V.LED.10

poussoir, contacts à poussoir, petites

209 950 000

combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0

mA

**Fiche technique: 87063.KS.FX.54.K.L.57.34**

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED	632.BZ 209 877 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

**Fiche technique: 87063.KS.FX.54.K.L.57.34**

	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - coffee	985.FX.54.57 283 901 890

**Décomposition:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Petite combinaison - Lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables...	87063.KS.BSE.34 655 859 002

**Fiche technique: 87063.KS.FX.54.K.L.57.34**

Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee  
901.FX.54.57  
283 905 890



Set de recouvrement - Pour petite combinaison 920-87060.F.FL.K.57  
type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - 378 481 890  
Avec lentille frontale - Avec Shutter - ...