

EDIZIOdue colore

Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 87163.KS.FX.54.L.60.34

E-NR: 619 132 950

EAN: 7613175038322

Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle - Hauteur 59 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: interrupteur va et vient

type de prise: norme suisse type 23

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Oui

courant nominal prise: 16 A

Accessoires:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour petite combinaison

920-87160.F.FL.60

type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -

378 217 950

Avec lentille frontale - Sans cadre de re...



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à

688.230V.LED.10

poussoir, contacts à poussoir, petites

209 950 000

combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0

mA

Fiche technique: 87163.KS.FX.54.L.60.34

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED	632.BZ 209 877 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Fiche technique: 87163.KS.FX.54.L.60.34


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.60
 Pour 1 appareil - FX.54 - noir 283 901 950



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir 901.FX.54.60
 283 905 950

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Petite combinaison - Lumineux - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables...	87163.KS.BSE.34
	751 831 002

Fiche technique: 87163.KS.FX.54.L.60.34

Capot pour appareils FX - FX.54 - noir 901.FX.54.60
283 905 950



Set de recouvrement - Pour petite combinaison 920-87160.F.FL.60
type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - 378 217 950
Avec lentille frontale - Sans cadre de re...