

## EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87166.LS.FX.54.L.65.34

**E-NR:** 619 162 030

**EAN:** 7613175042404

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale -  
 Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N  
 + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W  
 - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA -  
 Illuminazione d'orientamento - Altezza 59 mm - FX.54 -  
 grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

**tensione nominale:** 250 V

**modo di montaggio:** apparente

**senza alogeni:** Sì

**corrente nominale:** 16 A

**numero di prese:** 1

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**tipo di interruttore:** deviatore

**tipo di presa:** norma svizzera tipo 23

**direzione di montaggio:** orizzontale

**con illuminazione:** Sì

**corrente nominale presa:** 16 A

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.F.FL.65  
 23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 217 030  
 frontale - Senza telaio di copertura - ...



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.10  
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 950 000  
 230 V bianco, 1,0 mA

## Scheda dati: 87166.LS.FX.54.L.65.34

|                                                                                    |                                                                                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA    | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Senza LED                                                    | 632.BZ<br>209 877 000             |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED bianco 1,0 mA                                        | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED giallo 1,0 mA                                        | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED rosso 1,0 mA                                         | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED blu 1,0 mA                                           | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED verde 1,0 mA                                         | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |

## Scheda dati: 87166.LS.FX.54.L.65.34



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.65  
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro 283 901 030



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.65  
chiaro 283 905 030

### Scomposizione:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per  
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54  
283 915 000



Piccola combinazione - Illuminato - Con 87166.LS.BSE.34  
interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + 751 861 002  
N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...

## Scheda dati: 87166.LS.FX.54.L.65.34



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.F.FL.65  
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 217 030  
frontale - Senza telaio di copertura - ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.65  
chiaro 283 905 030