

## NEVO

### Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

**Bauart:**
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 8755.NAP.Q.30.K.62

**E-NR:** 642 101 140

**EAN:** 7613175332420

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,  
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -

Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Mit Shutter -  
Anbauhöhe 77 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP21 - 87 x 87  
mm

<b>Nennstrom:</b>	10 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 13
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Ja
<b>Geeignet für Schutzzart (IP):</b>	IP21
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	30 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK07

## Datenblatt: 8755.NAP.Q.30.K.62

### Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921/14.N.Q 160 213 100
NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.62 284 012 040
Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schra...	934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110
---	-----------------------------------

Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - lich...	921-60/14.N.Q.62 377 026 440
Verbindungsnißel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004

### Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.62 284 012 040

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Mit S...	8755.N.CO.Q.30.K.62 642 103 140
---	------------------------------------