

**Fiche technique: 1102-DU-02.FMI.61**
**EDIZIOdue colore**

Prise à bande large 5-2000 MHz


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-02.FMI.61

**E-NR:** 935 350 000

**EAN:** 7613175294421

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Sans résistance terminale (E-No 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (E-No 966 762 482) - Prise d'arrivée - Atténuation 4 dB - Profondeur 26 mm - FMI - blanc - IP20

**version:**

prise d'arrivée

<b>nombre de sorties:</b>	2
<b>atténuation de raccordement à 860 MHz:</b>	4 dB
<b>approprié pour modem câble:</b>	Oui
<b>apte à alimentation à distance:</b>	Non
<b>atténuation de raccordement à 2150 MHz:</b>	5.2 dB

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom

**Feller-Nr / E-NR**

 1102-DU-02.BSM  
 935 353 790


Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - Avec cadre de recouvrement - FMI - blanc

 920-1102.FMI.61  
 378 574 000

Fiche technique: 1102-DU-02.FMI.61

