


Fiche technique: 1102-DU-02.FX.39.60


EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-02.FX.39.60

E-NR: 935 351 950

EAN: 7613175294575

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise d'arrivée - Atténuation 4 dB - Hauteur 39 mm - FX.39 - noir - IP20

version:	prise d'arrivée
nombre de sorties:	2
atténuation de raccordement à 860 MHz:	4 dB
approprié pour modem câble:	Oui
apte à alimentation à distance:	Non
atténuation de raccordement à 2150 MHz:	5.2 dB

Décomposition:



Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39

Feller-Nr / E-NR

912.FX.39
283 914 000



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom

1102-DU-02.BSE
935 356 790

Fiche technique: 1102-DU-02.FX.39.60



Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - 920-1102.F.60

Sans cadre de recouvrement - F - noir 378 020 950



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.60

- noir 283 904 950