

**Scheda dati: 1102-DU-11.BSE**

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Presa a banda larga 5-2000 MHz


**colore:**
 incolore

**Esecuzione:**
 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 1102-DU-11.BSE

**E-NR:** 935 366 790

**EAN:** 7613175291031

Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Con custodia isolante - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 11 dB - Profondità 26 mm - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

**versione:**

cassetta passante

**numero di uscite:**

2

**attenuazione collegamento a 860 MHz:**

10 dB

**adatto per modem via cavo:**

Sì

**adatto per alimentazione remota:**

No

**attenuazione collegamento a 2150 MHz**

11.2 dB