



Fiche technique: 1102-DU-15.FX.39.57
EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-15.FX.39.57

E-NR: 935 371 890

EAN: 7613175289953

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Avec boîtier isolant - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 15 dB - Hauteur 39 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

version:

prise de passage

nombre de sorties:

2

atténuation de raccordement à 860 MHz:

14.5 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

atténuation de raccordement à 2150 MH

16 dB

Décomposition:

Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39

Feller-Nr / E-NR

 912.FX.39
 283 914 000


Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

 1102-DU-15.BSE
 935 376 790

Fiche technique: 1102-DU-15.FX.39.57



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57
- coffee 283 904 890



Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - 920-1102.F.57
Sans cadre de recouvrement - F - coffee 378 020 890