


Scheda dati: 1102-DU-15.FX.39.60

EDIZIOdue colore

Pres a banda larga 5-2000 MHz



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-15.FX.39.60

E-NR: 935 371 950

EAN: 7613175289960

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Con custodia isolante - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 15 dB - Altezza 39 mm - FX.39 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

versione:

cassetta passante

numero di uscite:

2

attenuazione collegamento a 860 MHz:

14.5 dB

adatto per modem via cavo:

Sì

adatto per alimentazione remota:

No

attenuazione collegamento a 2150 MH

16 dB

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom...

1102-DU-15.BSE
935 376 790



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39

912.FX.39
283 914 000

Scheda dati: 1102-DU-15.FX.39.60



Set di copertura - Per presa di antenna - Senza telaio di copertura - F - nero 920-1102.F.60
378 020 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - nero 901.FX.39.60
283 904 950