



Fiche technique: 1102-DU-19.FX.39.67
EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-19.FX.39.67

E-NR: 935 381 040

EAN: 7613175291475

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Avec boîtier isolant - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 19 dB - Hauteur 39 mm - FX.39 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

version:

prise de passage

nombre de sorties:

2

atténuation de raccordement à 860 MHz:

18.5 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

atténuation de raccordement à 2150 MHz:

20 dB

Décomposition:

Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39

Feller-Nr / E-NR

912.FX.39

283 914 000



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

1102-DU-19.BSE

935 386 790

Fiche technique: 1102-DU-19.FX.39.67



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.67
- gris foncé 283 904 040



Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - 920-1102.F.67
Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé 378 020 040