



Fiche technique: 1102-DU-23.FX.39.57
EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-23.FX.39.57

E-NR: 935 391 890

EAN: 7613175289373

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Avec boîtier isolant - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 23 dB - Hauteur 39 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

version:	prise de passage
nombre de sorties:	2
atténuation de raccordement à 860 MHz:	22.5 dB
approprié pour modem câble:	Oui
apte à alimentation à distance:	Non
atténuation de raccordement à 2150 MH	23.5 dB

Décomposition:

Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39

Feller-Nr / E-NR

 912.FX.39
 283 914 000


Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

 1102-DU-23.BSE
 935 396 790

Fiche technique: 1102-DU-23.FX.39.57



Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - 920-1102.F.57

Sans cadre de recouvrement - F - coffee 378 020 890



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57

- coffee 283 904 890