

EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 1102-DU-23.FX.39.57

E-NR: 935 391 890

EAN: 7613175289373

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Avec boîtier isolant - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adapteur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 23 dB - Hauteur 39 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

version:

prise de passage

nombre de sorties:

2

atténuation de raccordement à 860 MHz:

22.5 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

atténuation de raccordement à 2150 MHz

23.5 dB

Décomposition:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Plaque de base - Avec cadre synthétique -

912.FX.39

Pour 1 appareil - FX.39

283 914 000



Set de recouvrement - Pour prise d'antenne -

920-1102.F.57

Sans cadre de recouvrement - F - coffee

378 020 890

Fiche technique: 1102-DU-23.FX.39.57

Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57
- coffee 283 904 890



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage 1102-DU-23.BSE
classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des 935 396 790
applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC
Cablecom ...