



## EDIZIOdue colore

Pres a banda larga 5-2000 MHz



### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-23.FX.54.60

**E-NR:** 935 392 950

**EAN:** 7613175289755

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Con custodia isolante - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 23 dB - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

**versione:**

cassetta passante

**numero di uscite:**

2

**attenuazione collegamento a 860 MHz:**

22.5 dB

**adatto per modem via cavo:**

Sì

**adatto per alimentazione remota:**

No

**attenuazione collegamento a 2150 MH**

23.5 dB

### Scomposizione:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

912.FX.54  
283 915 000



Set di copertura - Per presa di antenna - Senza telaio di copertura - F - nero

920-1102.F.60  
378 020 950

**Scheda dati: 1102-DU-23.FX.54.60**



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60  
283 905 950



Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura 1102-DU-23.BSE  
classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per 935 396 790  
applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC  
Cablec...