

Fiche technique: 1102-DU-23.FX.54.61
EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-23.FX.54.61

E-NR: 935 392 000

EAN: 7613175289762

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Avec boîtier isolant - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 23 dB - Hauteur 54 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

version:

prise de passage

nombre de sorties:

2

atténuation de raccordement à 860 MHz:

22.5 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

atténuation de raccordement à 2150 MHz:

23.5 dB

Décomposition:

Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

 912.FX.54
 283 915 000


Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - Sans cadre de recouvrement - F - blanc

 920-1102.F.61
 378 020 000

Fiche technique: 1102-DU-23.FX.54.61



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

1102-DU-23.BSE

935 396 790



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61

283 905 000