


Fiche technique: 1102-DU-23.FX.54.67


EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-23.FX.54.67

E-NR: 935 392 040

EAN: 7613175289786

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Avec boîtier isolant - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 23 dB - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

version:

prise de passage

nombre de sorties:

2

atténuation de raccordement à 860 MHz:

22.5 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

atténuation de raccordement à 2150 MH

23.5 dB

Décomposition:



Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000



Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé

920-1102.F.67
378 020 040

Fiche technique: 1102-DU-23.FX.54.67



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé 901.FX.54.67
283 905 040



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage 1102-DU-23.BSE
classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des 935 396 790
applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC
Cablecom ...