

Scheda dati: 1180-028.DB11.QX.54.60

## STANDARDdue

Presa multimediale EASYNET 5-2000 MHz



### colore:

nero

bianco

### Esecuzione:

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 1180-028.DB11.QX.54.60

**E-NR:** 935 561 150

**EAN:** 7613175326603

Presa multimediale EASYNET 5-2000 MHz - Schermatura di classe A (+10 dB) - Presa passante/presa terminale - Resistenza terminale integrata - Per due moduli di raccordo RJ45 S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Attenuazione 11 dB - Altezza 54 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

**versione:**

presa terminale

**numero di uscite:**

2

**attenuazione collegamento a 860 MHz:**

10.5 dB

**adatto per modem via cavo:**

Sì

**adatto per alimentazione remota:**

No

**attenuazione collegamento a 2150 MHz**

11.5 dB

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO - Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga singlemode per OTO-Estensione - Per kit di monta...

1180-DL.101C

966 732 100



EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO - Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga singlemode per OTO-Estensione - Per kit di monta...

1180-DL.301C

966 732 300



EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO - Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga singlemode per OTO-Estensione - Per kit di monta...

1180-DL.201C

966 732 200

**Scheda dati: 1180-028.DB11.QX.54.60**

	EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO - Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga singlemode per OTO-Estensione - Per kit di monta...	1180-DL.151C 966 732 150
	Copertura cieca - S-One	900-1180-1.60 977 839 950

	EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO - Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga singlemode per OTO-Estensione - Per kit di monta...	1180-DL.501C 966 732 500
---	---	-----------------------------

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54
	912.FX.54 283 915 000
	Presa multimediale EASYNET 5-2000 MHz - Presa passante/presa terminale - BSE - IP20 - Attenuazione 11 dB
	1180-028.DB11.BSE 935 566 790
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...
	901.QX.54.60 283 011 150