

## EDIZIOdue colore ON/OFF 1-Kanal zeprion Hauptstelle



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

**Feller-NR:** 3301.11.FMI.67

**E-NR:** 303 300 040

**EAN:** 7611386224671

ON/OFF 1-Kanal zeprion - Hauptstelle - 1  
Schaltkontakt - 10 A, 230 V AC - Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600 W - Ohne LED - Einfach-Taste - 1fach-Bedienung - Nebenstellen 3321 - Einbautiefe 23 mm - FMI - dunkelgrau - IP20 - 88 x 88 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast




**Anzahl der Betätigungspunkte:** 1

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 1

**Mit LED-Anzeige:** Nein

### Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für zeprion ON/OFF 1-Kanal - Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett inkl Tasten - Ohne LED - Einfach-Taste - 1...	920-3301.11.FMI.67 378 608 040
	Taste für zeprion-Apparate - 1/1 Taste - Ohne LED - dunkelgrau	915-3300.11.F.67 378 722 040
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - Set zu 10 Stück - Ohne LED - dunkelgrau	918-4700.FMI.67 323 900 040

**Datenblatt: 3301.11.FMI.67**


Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.67  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 040  
 dunkelgrau



Abdeckset - Für zeption ON/OFF 1-Kanal - 920-3301.11.F.67  
 Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett 378 609 040  
 inkl Tasten - Ohne LED - Einfach-Taste - 1...

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
ON/OFF-Einsatz 1-Kanal zeption - Hauptstelle	3301.BSM
- Für zeption-Taster, zeption-Zeitschaltuhr, zeption-IR, Serie 3301 - 1 Schaltkontakt...	305 519 000



Abdeckset - Für zeption ON/OFF 1-Kanal - 920-3301.11.FMI.67  
 Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett 378 608 040  
 inkl Tasten - Ohne LED - Einfach-Taste - 1...