

## EDIZIOdue colore

### ON/OFF 1-Kanal zeption Hauptstelle



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

**Feller-NR:** 3301.11.FMI.L.57

**E-NR:** 303 700 890

**EAN:** 7611386387727

ON/OFF 1-Kanal zeption - Hauptstelle - 1  
Schaltkontakt - 10 A, 230 V AC - Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600 W - Mit LED - Einfach-Taste - 1fach-Bedienung - Nebenstellen 3321 - Einbautiefe 23 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast




**Anzahl der Betätigungspunkte:** 1

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 1

**Mit LED-Anzeige:** Ja

**Zubehör:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Abdeckset - Für zeption ON/OFF 1-Kanal - Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett inkl Tasten - Mit LED - Einfach-Taste - 1f...	920-3301.11.FMI.L.57 378 808 890
	Taste für zeption-Apparate - 1/1 Taste - Mit LED - coffee	915-3300.11.F.L.57 378 742 890
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - Set zu 10 Stück - Mit LED - coffee	918-4700.FMI.L.57 323 909 890

**Datenblatt: 3301.11.FMI.L.57**


Abdeckset - Für zeprion ON/OFF 1-Kanal - 920-3301.11.F.L.57  
 Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett 378 809 890  
 inkl Tasten - Mit LED - Einfach-Taste - 1f...



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.57  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 890  
 coffee

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
ON/OFF-Einsatz 1-Kanal zeprion - Hauptstelle	3301.BSM
- Für zeprion-Taster, zeprion-Zeitschaltuhr, zeprion-IR, Serie 3301 - 1 Schaltkontakt...	305 519 000



Abdeckset - Für zeprion ON/OFF 1-Kanal - 920-3301.11.FMI.L.57  
 Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett 378 808 890  
 inkl Tasten - Mit LED - Einfach-Taste - 1f...