

Fiche technique: 3301.11.IR.FX.39.35

EDIZIO due colore

ON/OFF 1 canal zeprion IR Station principale



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FM

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3301.11.IR.FX.39.35

E-NR: 207 101 010

EAN: 7613175130743

ON/OFF 1 canal zeprion IR - Station principale - 1
contact de commutation - 10 A, 230 V AC - Pour lampes
LED 200 VA / lampes à incandescence et halogènes
HT 2300 W/ lampes halogènes BT avec transfo
conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec
transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques
EVG 600 W / lampe à économie d'énergie 600 W -
Touche simple - Commande 1x - Stations secondaires
3321 - Hauteur 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74
mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour ON/OFF 1 canal IR 920-3301.11.IR.F.35
zeprion - Pour stations principales 3301? - Set 378 008 010
de recouvrement complet avec touches - ...



Capot de recouvrement avec cellule réceptrice IR 901-3300.IR.F.35
- Pour récepteur IR zeprion - crema 378 013 010

Fiche technique: 3301.11.IR.FX.39.35

	Fenêtre IR pour appareils zeprion - grandeur 1/4 - crema	915-3300.IR.F.35 378 731 010
	Touche pour appareils zeprion - 1/2 touche - Avec LED - crema	915-3300.21.F.L.35 378 732 010
	Module latéral - Pour KNX, UNI et zeprion - Set avec 10 pièces - Avec LED - crema	918-4700.FMI.L.35 323 909 010
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Mécanisme ON/OFF 1 canal zeprion - Station principale - Pour poussoir zeprion, interrupteur horaire zeprion, zeprion IR, série 3301 ...	3301.BSE 305 518 000
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Set de recouvrement - Pour ON/OFF 1 canal IR zeprion - Pour stations principales 3301? - Set de recouvrement complet avec touches - ...	920-3301.11.IR.F.35 378 008 010
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010

Fiche technique: 3301.11.IR.FX.39.35

