

## EDIZIOdue colore

### ON/OFF 1-Kanal zeption Hauptstelle



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

**Feller-NR:** 3301.12.FMI.L.35

**E-NR:** 303 701 010

**EAN:** 7611386213941

ON/OFF 1-Kanal zeption - Hauptstelle - 1  
Schaltkontakt - 10 A, 230 V AC - Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600 W - Mit LED - Einfach-Taste - 2fach-Bedienung - Nebenstellen 3321 - Einbautiefe 23 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast




**Anzahl der Betätigungspunkte:** 2

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 1

**Mit LED-Anzeige:** Ja

#### Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für zeption ON/OFF 1-Kanal - Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett inkl Tasten - Mit LED - Einfach-Taste - 2f...	920-3301.12.FMI.L.35 378 828 010
	Taste für zeption-Apparate - 1/1 Taste - Mit LED - crema	915-3300.12.I-0.F.L.35 378 743 010
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema	918-4700.FMI.L.35 323 909 010

**Datenblatt: 3301.12.FMI.L.35**


Abdeckset - Für zeprion ON/OFF 1-Kanal - 920-3301.12.F.L.35  
 Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett 378 830 010  
 inkl Tasten - Mit LED - Einfach-Taste - 2f...



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010  
 crema

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
ON/OFF-Einsatz 1-Kanal zeprion - Hauptstelle	3301.BSM
- Für zeprion-Taster, zeprion-Zeitschaltuhr, zeprion-IR, Serie 3301 - 1 Schaltkontakt...	305 519 000



Abdeckset - Für zeprion ON/OFF 1-Kanal - 920-3301.12.FMI.L.35  
 Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett 378 828 010  
 inkl Tasten - Mit LED - Einfach-Taste - 2f...