

Fiche technique: 3301.12.IR.FM.35

EDIZIO due colore

ON/OFF 1 canal zeprion IR Station principale



couleur:



crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:



F



FM



FMI



FX.39

Feller-NR: 3301.12.IR.FM.35

E-NR: 303 003 010

EAN: 7611386217413

ON/OFF 1 canal zeprion IR - Station principale - 1 contact de commutation - 10 A, 230 V AC - Pour lampes LED 200 VA / lampes à incandescence et halogènes HT 2300 W/ lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques EVG 600 W / lampe à économie d'énergie 600 W - Touche simple - Commande 2x - Profondeur 23 mm - FM - crema - IP20 - 77 x 77 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour ON/OFF 1 canal IR zeprion - Pour stations principales 3301? - Set de recouvrement complet avec touches - ...

920-3301.12.IR.F.35

378 930 010



Capot de recouvrement avec cellule réceptrice IR - Pour récepteur IR zeprion - crema

901-3300.IR.F.35

378 013 010



Fenêtre IR pour appareils zeprion - grandeur 1/4 - crema

915-3300.IR.F.35

378 731 010

Fiche technique: 3301.12.IR.FM.35



Touche pour appareils zepttrion - 1/2 touche - 915-3300.22.I-O.F.L.35
Avec LED - crema 378 733 010



Module latéral - Pour KNX, UNI et zepttrion - 918-4700.FMI.35
Set avec 10 pièces - Sans LED - crema 323 900 010



Module latéral - Pour KNX, UNI et zepttrion - 918-4700.FMI.L.35
Set avec 10 pièces - Avec LED - crema 323 909 010

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Mécanisme ON/OFF 1 canal zepttrion - Station	3301.BSM
principale - Pour poussoir zepttrion, interrupteur	305 519 000
horaire zepttrion, zepttrion IR, série 3301 ...	



Set de recouvrement - Pour ON/OFF 1 canal IR 920-3301.12.IR.F.35
zepttrion - Pour stations principales 3301? - Set 378 930 010
de recouvrement complet avec touches - ...