

EDIZIOdue colore

ON/OFF 1-Kanal zeprion IR Hauptstelle



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FM

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3301.12.IR.FX.39.57

E-NR: 207 103 890

EAN: 7611386368764

ON/OFF 1-Kanal zeprion IR - Hauptstelle - 1
 Schaltkontakt - 10 A, 230 V AC - Für LED-Lampen 200
 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W /
 NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA
 /NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA /
 elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W /
 Energiesparlampen 600 W - Einfach-Taste -
 2fach-Bedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - coffee -
 IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 1

Mit LED-Anzeige: Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für zeprion-IR ON/OFF 1-Kanal -
 Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett
 inkl Tasten - Ohne LED - Einfach-Taste -...

920-3301.12.IR.F.57
 378 930 890



Abdeckhaube mit IR-Auge - Für zeprion
 IR-Empfänger - coffee

901-3300.IR.F.57
 378 013 890



IR-Fenster für zeprion-Apparate - 1/4 Grösse -
 coffee

915-3300.IR.F.57
 378 731 890

	Taste für zeption-Apparate - 1/2 Taste - Mit LED - coffee	915-3300.22.I-O.F.L.57 378 733 890
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - coffee	985.FX.39.57 283 900 890
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - Set zu 10 Stück - Ohne LED - coffee	918-4700.FMI.57 323 900 890
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - Set zu 10 Stück - Mit LED - coffee	918-4700.FMI.L.57 323 909 890

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ON/OFF-Einsatz 1-Kanal zeption - Hauptstelle - Für zeption-Taster, zeption-Zeitschaltuhr, zeption-IR, Serie 3301 - 1 Schaltkontakt...	3301.BSE 305 518 000
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Abdeckset - Für zeption-IR ON/OFF 1-Kanal - Für Hauptstellen 3301? - Abdeckset komplett inkl Tasten - Ohne LED - Einfach-Taste -...	920-3301.12.IR.F.57 378 930 890
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890

Datenblatt: 3301.12.IR.FX.39.57

