

EDIZIOdue colore

ON/OFF 2-Kanal zeprion IR Hauptstelle



Farbe:

crema

coffee

schwarz

weiss

hellgrau

dunkelgrau

Bauart:

F

FM

FMI

FX.39

Feller-NR: 3302.24.IR.FX.39.35

E-NR: 207 105 010

EAN: 7613175132389

ON/OFF 2-Kanal zeprion IR - Hauptstelle - 2
Schaltkontakte - 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät,
230 V AC - Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und
HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit
konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit
elektronischem Trafo 600 VA / elektronische
Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600
W - Zweifach-Taste - 2fach-Bedienung - Anbauhöhe 44
mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für zeprion-IR ON/OFF 2-Kanal - 920-3302.24.IR.F.35
Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett 378 002 010
inkl Tasten - Ohne LED - Zweifach-Taste ...



Abdeckhaube mit IR-Auge - Für zeprion 901-3300.IR.F.35
IR-Empfänger - crema 378 013 010



IR-Fenster für zeprion-Apparate - 1/4 Grösse - 915-3300.IR.F.35
crema 378 731 010

	Taste für zeprion-Apparate - 1/4 Taste - Ohne LED - crema	915-3300.42.I-0.F.35 378 726 010
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema	918-4700.FMI.35 323 900 010
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema	918-4700.FMI.L.35 323 909 010

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
 ON/OFF-Einsatz 2-Kanal zeprion - Hauptstelle - Für zeprion-Taster, zeprion-IR, Serie 3302 - 2 Schaltkontakte - BSE - farbneutra...	3302.BSE 305 528 000
 Abdeckset - Für zeprion-IR ON/OFF 2-Kanal - Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett inkl Tasten - Ohne LED - Zweifach-Taste ...	920-3302.24.IR.F.35 378 002 010
 Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010

Datenblatt: 3302.24.IR.FX.39.35

