

EDIZIO due colore

ON/OFF 2-Kanal zeprion IR Hauptstelle



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FM

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3302.24.IR.FX.39.65

E-NR: 207 105 030

EAN: 7613175132457

ON/OFF 2-Kanal zeprion IR - Hauptstelle - 2
 Schaltkontakte - 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät,
 230 V AC - Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und
 HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit
 konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit
 elektronischem Trafo 600 VA / elektronische
 Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600
 W - Zweifach-Taste - 2fach-Bedienung - Anbauhöhe 44
 mm - FX.39 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für zeprion-IR ON/OFF 2-Kanal -
 Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett
 inkl Tasten - Ohne LED - Zweifach-Taste ...

920-3302.24.IR.F.65
 378 002 030



Abdeckhaube mit IR-Auge - Für zeprion
 IR-Empfänger - hellgrau

901-3300.IR.F.65
 378 013 030



IR-Fenster für zeprion-Apparate - 1/4 Grösse -
 hellgrau

915-3300.IR.F.65
 378 731 030

	Taste für zeption-Apparate - 1/4 Taste - Ohne LED - hellgrau	915-3300.42.I-O.F.65 378 726 030
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - hellgrau	985.FX.39.65 283 900 030
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - hellgrau	901.FX.39.65 283 904 030
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - Set zu 10 Stück - Ohne LED - hellgrau	918-4700.FMI.65 323 900 030
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - Set zu 10 Stück - Mit LED - hellgrau	918-4700.FMI.L.65 323 909 030

Zerlegung:

Name / Kategorie		Feller-Nr / E-NR
	ON/OFF-Einsatz 2-Kanal zeption - Hauptstelle - Für zeption-Taster, zeption-IR, Serie 3302 - 2 Schaltkontakte - BSE - farbneutra...	3302.BSE 305 528 000
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - hellgrau	901.FX.39.65 283 904 030
	Abdeckset - Für zeption-IR ON/OFF 2-Kanal - Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett inkl Tasten - Ohne LED - Zweifach-Taste ...	920-3302.24.IR.F.65 378 002 030

Datenblatt: 3302.24.IR.FX.39.65

