

Fiche technique: 3310.24.S.IR.FM.35
EDIZIOdue colore
Variateur 1-10 V zeptrion IR scène Station principale

couleur:


crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:


F



FM



FMI



FX.39

Feller-NR: 3310.24.S.IR.FM.35

E-NR: 303 033 010

EAN: 7611386217826

Variateur 1-10 V zeptrion IR scène - Station principale -
 1 contact de commutation - 2 A, 230 V AC - Pour ballast
 électronique BE max 600 VA (10 x 58 W / 15 x 36 W /
 20 x 18 W) - Touche double - Commande 2x -
 Profondeur 23 mm - FM - crema - IP20 - 77 x 77 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnable:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

2

avec affichage LED:

Non

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set de recouvrement - Pour variateur 1-10 V
 scène IR zeptrion - Pour stations principales
 3310? - Set de recouvrement complet avec
 tou...

920-3310.24.S.IR.F.35
 378 976 010



Capot de recouvrement avec cellule réceptrice IR
 - Pour récepteur IR zeptrion - crema

901-3300.IR.F.35
 378 013 010



Fenêtre IR pour appareils zeptrion - grandeur
 1/4 - crema

915-3300.IR.F.35
 378 731 010



Touche pour appareils zeptrion - 1/4 touche -
 crema

915-3300.42.S.F.35
 378 746 010

Fiche technique: 3310.24.S.IR.FM.35


Touche pour appareils zeprion - 1/4 touche - 915-3300.42.D.F.L.35
 Avec LED - crema 378 754 010



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeprion - 918-4700.FMI.35
 Set avec 10 pièces - Sans LED - crema 323 900 010



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeprion - 918-4700.FMI.L.35
 Set avec 10 pièces - Avec LED - crema 323 909 010

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Mécanisme variateur 1-10 V zeprion - Station principale - Pour poussoir zeprion, interrupteur horaire zeprion, zeprion IR, série 331...	3310.BSM 305 579 000



Set de recouvrement - Pour variateur 1-10 V scène IR zeprion - Pour stations principales 920-3310.24.S.IR.F.35
 378 976 010
 3310? - Set de recouvrement complet avec tou...