

STANDARDdue

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● Q

● QMI

● QX.54

Feller-NR: 3400.2.S1.W.Q.60

E-NR: 333 106 150

EAN: 7613175409313

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S1.QMI.60

377 470 150

Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

Scheda dati: 3400.2.S1.W.Q.60

	Tasto Wiser - Con simbolo Luce - nero	915-3400.4.LI.QMI.60 377 270 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - Senza telaio di copertura - nero	920-3401.2.S1.Q.A.60 388 146 150
	Tasto Wiser - Senza simbolo - nero	915-3400.4.QMI.60 377 380 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Ventilatore - nero	915-3400.4.VE.QMI.60 377 290 150

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore t...	926-3401.2.S1.W.B.Q.60 333 796 150