

Scheda dati: 3401.1.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Interruttore Wiser 1 canale



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3401.1.FX.54.60

E-NR: 333 241 950

EAN: 7613175390888

Interruttore Wiser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogen:

Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

Sì

con indicatore a LED:

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 Set di copertura interruttore Wiser 1 canale - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - nero

920-3401.1.F.60

333 836 950

 1/1 tasto Wiser - Senza simbolo - nero

915-3400.1.FMI.60

377 240 950

 Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.60

377 501 950

Scheda dati: 3401.1.FX.54.60


Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
 Feller

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
 1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1 3401.B.BSE
 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - 333 276 780
 Funzionale con comando Wiser - BSE



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
 283 905 950



Comando interruttore Wiser 1 canale - 926-3401.1.A.F.60
 Funzionale con unità funzionale Wiser - 1 tasto 333 566 950
 - Senza telaio di copertura - F - nero