

Fiche technique: 3401.1.W.FX.54.57

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal WLAN Gen.B



couleur:

crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 3401.1.W.FX.54.57

E-NR: 333 251 890

EAN: 7613175363509

Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal WLAN Gen.B - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Hauteur 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal - 1 touche - Sans cadre de recouvrement - F - coffee

920-3401.1.F.57
333 836 890



1/1 touche Wiser - Sans symbole - coffee

915-3400.1.FMI.57
377 240 890

Fiche technique: 3401.1.W.FX.54.57



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.FMI.57
377 501 890

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser	3401.B.BSE
1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V	333 276 780
AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...	



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57
	283 905 890



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal	926-3401.1.W.B.F.57
WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100	333 786 890
appareils, lumière et stores, station météo, capt...	