

Scheda dati: 3405.4.W.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali WLAN Gen.B EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O

colore:



Esecuzione:

 QMI.A

 bianco

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3405.4.W.QX.54.A.61

E-NR: 331 351 100

EAN: 7613175453828

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogenii:

Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: Duroplast

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

Scheda dati: 3405.4.W.QX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura 920-3405.4.Q.A.61
 interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti 388 154 100
 - Senza telaio di copertura - bianco

Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù -	915-3400.4.AB.QMI.61
bianco	377 310 100

Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su -	915-3400.4.AUF.QMI.61
bianco	377 310 200

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio	912.X.54.EA
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -	283 000 110
Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...	



Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser	3405.B.BAE
2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A	331 346 790
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	



Comando interruttore per tapparelle Wiser 2	926-3405.4.W.B.Q.61
canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100	333 956 100
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per	901.QX.54.A.61
apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con	283 200 100
ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice	
plastica (d...)	