

Fiche technique: 3406.2.W.QX.54.60

STANDARDdue

Variateur universel LED Wiser 1 canal WLAN Gen.B



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3406.2.W.QX.54.60

E-NR: 333 371 150

EAN: 7613175367088

Variateur universel LED Wiser 1 canal WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Hauteur 54 mm - QX.54 - noir - IP20 - 76 x 76 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.I.QMI.60


377 390 150

Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère





3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

Fiche technique: 3406.2.W.QX.54.60

■	Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
■	Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
■	Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - noir	920-3406.2.Q.A.60 388 156 150

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3406.B.BSE 333 366 780
	Commande variateur Wiser 1 canal WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de tempéra...	926-3406.2.W.B.Q.60 333 966 150
	Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - noir...	901.QX.54.60 283 011 150