

Scheda dati: 3406.4.S.W.FMI.35

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  coffee |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---|---|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|---|---|

Feller-NR: 3406.4.S.W.FMI.35

E-NR: 333 390 010

EAN: 7613175382395

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:



Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.35
377 501 010



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - crema 915-3400.4.S3.FMI.35
377 490 010

Scheda dati: 3406.4.S.W.FMI.35


Set di copertura variatore Wisier 1 canale scena - 920-3406.4.S.FMI.35
 4 tasti - FMI - crema 333 900 010



1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 4 - crema 915-3400.4.S4.FMI.35
 377 500 010



1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 2 - crema 915-3400.4.S2.FMI.35
 377 480 010



1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - crema 915-3400.4.S1.FMI.35
 377 470 010



Magnete Wisier - Con moschettone 3420-2.MAG
 - rosso - Per la messa in funzione di Wisier by 333 999 200
 Feller

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wisier 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wisier - BSM	3406.B.BSM 333 363 780



Comando variatore Wisier 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp... 926-3406.4.S.W.B.FMI.35
 333 970 010