

Scheda dati: 3406.4.S.W.FX.54.57


## EDIZIOdue colore

### Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B




#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3406.4.S.W.FX.54.57

**E-NR:** 333 391 890

**EAN:** 7613175382647

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.57

377 501 890







1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - coffee





915-3400.4.S1.FMI.57

377 470 890

**Scheda dati: 3406.4.S.W.FX.54.57**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - coffee	915-3400.4.S2.FMI.57
		377 480 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - coffee	915-3400.4.S3.FMI.57
		377 490 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - coffee	915-3400.4.S4.FMI.57
		377 500 890
	Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena -	920-3406.4.S.F.57
	4 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee	333 906 890

**Scomposizione:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per	912.FX.54
	1 apparecchio - FX.54	283 915 000
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1	3406.B.BSE
	canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -	333 366 780
	Funzionale con comando Wiser - BSE	
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57
		283 905 890
	Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN	926-3406.4.S.W.B.F.57
	Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi,	333 976 890
	luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...	