

STANDARDdue

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B

**colore:**☒ nero☐ bianco**Esecuzione:**☒ Q☐ QMI☐ QX.54**Feller-NR:** 3406.4.S.W.Q.60**E-NR:** 333 396 150**EAN:** 7613175382814

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeni, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:**Name / Kategorie**

Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.QMI.60

377 470 150

Scheda dati: 3406.4.S.W.Q.60



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti -
Senza telaio di copertura - nero

920-3406.4.S.Q.A.60
388 158 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1
canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - BSE

3406.B.BSE
333 366 780



Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi,
luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...

926-3406.4.S.W.B.Q.60
333 976 150