

STANDARDdue

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54

Feller-NR: 3406.4.S.W.QX.54.61

E-NR: 333 391 100

EAN: 7613175382883

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 54 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:
Name / Kategorie

Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss


Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



Arretierung für Wiser Abdeckset - 3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau 333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3406.4.S.Q.A.61
Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne 388 158 100
Abdeckrahmen - weiss



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss 915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss 915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss 915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 915 000
FX.54	



Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3406.B.BSE
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -	333 366 780
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE	



Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene 926-3406.4.S.W.B.Q.61
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, 333 976 100
Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursensor ...



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901.QX.54.61
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne 283 011 100
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
weiss