

Datenblatt: 3407.4.FMI.60

## **EDIZIOdue** colore

# Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal





Feller-NR: 3407.4.FMI.60 E-NR: 333 400 950 EAN: 7613175383576

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - schwarz - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 4
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 4
Mit LED-Anzeige: Ja

## Zubehör:

#### Name / Kategorie

Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - FMI - schwarz

## Feller-Nr / E-NR

920-3407.4.FMI.60 333 910 950



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.60 377 501 950



Datenblatt: 3407.4.FMI.60

•	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.FMI.60 377 410 950
٠	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.FMI.60 377 450 950
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) -	915-3400.4.PLUS.FMI.60
•	schwarz	377 460 950
•	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz	915-3400.4.I.FMI.60 377 390 950
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

# Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Cres D	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3407.B.BSM
1	2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -	333 403 780
00	Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM	



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal -Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - FMI - schwarz 926-3407.4.A.FMI.60 333 730 950