


Scheda dati: 3407.4.FX.54.57

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 2 canali



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3407.4.FX.54.57

E-NR: 333 401 890

EAN: 7613175383651

Variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.57

377 501 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - coffee

915-3400.4.MIN.FMI.57

377 410 890

Scheda dati: 3407.4.FX.54.57


Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti 920-3407.4.F.57
 - Senza telaio di copertura - F - coffee 333 916 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - coffee 915-3400.4.PLUS.FMI.57
 377 460 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - coffee 915-3400.4.O.FMI.57
 377 450 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - coffee 915-3400.4.I.FMI.57
 377 390 890



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
 Feller

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3407.B.BSE 333 406 780
--	---------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
--	-----------------------------



Comando variatore Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee	926-3407.4.A.F.57 333 736 890
---	----------------------------------

Scheda dati: 3407.4.FX.54.57

