

Fiche technique: 3407.4.QX.54.61

STANDARDdue

Variateur universel LED Wiser 2 canaux



couleur:


 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3407.4.QX.54.61

E-NR: 333 401 100

EAN: 7613175371702

Variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - 2 circuits gradateurs séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Hauteur 54 mm - QX.54 - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:


Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR








Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200





 Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) -
blanc

915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100

Fiche technique: 3407.4.QX.54.61

	Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
	Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - blanc	920-3407.4.Q.A.61 388 160 100

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3407.B.BSE 333 406 780
	Commande variateur Wiser 2 canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - Q - blanc...	926-3407.4.A.Q.61 333 736 100
	Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - blanc...	901.QX.54.61 283 011 100

Fiche technique: 3407.4.QX.54.61

