

Scheda dati: 3411.4.S.W.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Variatore DALI 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 3411.4.S.W.FX.54.61

E-NR: 333 451 000

EAN: 7613175398518

Variatore DALI 1 canale scena WLAN Gen.B - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.FMI.61

377 460 000

1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.FMI.61

377 410 000

Scheda dati: 3411.4.S.W.FX.54.61


1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco 915-3400.4.S2.FMI.61
377 480 000



Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 920-3406.4.S.F.61
4 tasti - Senza telaio di copertura - F - bianco 333 906 000

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale variatore DALI Wiser 1 canale - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - F...	3411.B.BSE 333 426 780
---	---------------------------



Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...	926-3406.4.S.W.B.F.61 333 976 000
---	--------------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000
--	-----------------------------