

EDIZI Due colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa


colore:


crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:


F



FMI



FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FX.54.57

E-NR: 648 292 890

EAN: 7611386447704

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capattivo - Altezza 66 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

senza alogeni:

Si

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

larghezza dell'apparecchio:

74 mm

altezza dell'apparecchio:

74 mm

profondità dell'apparecchio:

29 mm

tipo di carico:

carico capacitivo

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria:

No

resistenza agli urti:

-

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-40000.F.57

378 340 890



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee

985.FX.54.57

283 901 890

Scheda dati: 40300.RC.FX.54.57


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
 283 905 890

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
 1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 40300.RC.BSE
 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad 548 296 790
 incandescenza e lampade alogene a bassa
 tensione - P...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.57
 variatori non illuminato - Senza telaio di 378 340 890
 copertura - F - coffee



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
 283 905 890